

EDISION®

4K HDMI Splitter 1x2



Lietošanas pamācība

Ievads

HDMI signāla dalītāju izmanto, lai sadalītu HDMI signālu no viena HDMI avota uz divām HDMI iekārtām - HDMI saderīgiem monitoriem vai projektoriem. Var pievienot gara HDMI kabeļa galā, lai atjaunotu radušos HDMI signāla zudumus. Izšķirtspējas rezolūcija 3840x2160/30HZ.



Funkcijas:

- HDMI 1 iekšā / 2 ārā
- Ieslēdz un lieto
- Atbalsta HDMI 1.4b
- Atbalsta 3D
- Atbalsta HDCP
- Augstas izšķirtspējas atbalsts līdz 2160p / 30Hz
- Atbalsta dziļuma krāsu 8/10 / 12bit
- Maksimālais joslas platumus 340MHz

- Atbalsta maksimālo ātrumu 3,4 Gb/s
- Atbalsta audio formātu DTS-HD/Dolby trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Maksimālais HDMI kabeļa garums 10m, bez pastiprinājuma. Ja HDMI kabelis ir garāks kā 10 metri ir nepieciešams ACTIVE HDMI kabelis vai HDMI pastiprinātājs.
- Ar ārējo barošanas avotu 5V

SPECIFIKĀCIJA:

HDMI versija HDMI 1.4b

HDMI izšķirtspēja līdz 3840x2160 / 30Hz

Atbalsta video krāsu formātu 8/10 / 12bit (dziļo krāsu)

Atbalsta audio formātu DTS-HD / Dolby-trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD

Maksimālais joslas platums 340MHz

Maksimālais ātrums 3,4 Gb/s

Ievades kabeļa attālums ≤10m AWG26 HDMI standarta kabelis

Izvedes kabeļa attālums ≤10m AWG26 HDMI standarta kabelis

HDMI ieeja 1 HDMI

HDMI izejas 2 HDMI

Maks. darba strāva 500mA

Strāvas adaptera specifikācija Ieejas: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V, izeja: DC5V

Darbības temperatūras amplitūda no -15 līdz + 55 °

Darbības mitrums diapazonā no 5 līdz 90% RH (bez kondensācijas)

Izmēri (L x W x H) 103x42x16mm

Svars 100g

KONTROLE UN DARBĪBA

1. Pievienojiet vienu HDMI kabeli no HDMI avota ierīces HDMI sadalītāja ieejā.
2. Pievienojiet divus HDMI kabeļus no displejiem (monitori vai projektori) HDMI sadalītāja izejas.
3. Pievienojiet 5V HDMI barošanas padevi 1x2 sadalītājam.

► IEPAKOJUMĀ IEKĻAUTS

1. 4K HDMI sadalītājs 1x2
2. Jaudas adapteris
3. Lietotāja rokasgrāmata